ООО «С-Терра СиЭсПи» 124460, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, помещение I, комната 33 Телефон: +7 (499) 940 9061 Факс: +7 (499) 940 9061 Эл.почта: information@s-terra.com Сайт: http://www.s-terra.com



Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11

Руководство администратора

Инструкция по восстановлению PIN-кода пользователя на C3H СПДС-USB-01

18.05.2015

Инструкция по восстановлению PIN-кода пользователя на C3H СПДС-USB-01

Если на специализированном загрузочном носителе (C3H) СПДС-USB-01 с установленным продуктом CSP VPN Gate неправильно введен PIN-код пользователя для аутентификации при загрузке с C3H, то дается еще 4 попытки для ввода, после чего C3H будет заблокирован. Разблокировать устройство может пользователь, идентифицированный как администратор. Если устройство будет заблокировано из-за неправильного ввода PIN-кода администратора, то дальнейшее использование C3H будет невозможно.

Для разблокировки C3H CПДC-USB-01 используйте продукт SPDS Editor, дистрибутив которого размещен на сайте компании по адресу http://s-terra.com/documents/R311/SPDSEditor/SPDSEditor.rar.

Установка SPDS Editor

На ПК с ОС Windows установите из загруженного архива продукт SPDS Editor. Запустите файл SPDSEditor\setup.exe и в появляющихся окнах нажимайте кнопку Next. По окончании установки нажмите кнопку Finish.

Если появится предупреждение **25001** о необходимости установки драйвера CCID, то из каталога SPDSEditor\Additional дистрибутива запустите один из размещенных в нем файлов.

Изменение PIN-кода пользователя

- 1. Вставьте СЗН СПДС-USB-01 в USB-разъем ПК с установленным продуктом SPDS Editor.
- 2. Запустите SPDS Editor Пуск-Программы-S-Terra-SPDS Editor-SPDS Editor.
- 3. Распознанное устройство появится в окне С-Терра Редактор СПДС (Рисунок 1).

] С-Терра Редактор СПДС				
айл Действия PIN-коды Справка				
Іодключенные устройства:				
Считыватель	Серийный номер	Размер диска	Доступ	Обновить список устройств
S-Terra CSP Specialized Bootable Storage 0	5501094C4508C043	206	Чтение	Открыть сессию,.,
				Закрыть сессию
				Изменить PIN пользователя данных
				Изменить PIN пользователя
				Изменить PIN администратора,
				Изменить транспортный PIN
				Восстановить PIN-ы по умолчанию.

Рисунок 1

4. Выделите строчку с распознанным устройством и нажмите кнопку Изменить PIN пользователя...

💽 С-Терра Редактор СПДС				
Файл Действия PIN-коды Справка				
Подключенные устройства:				
Считыватель	Серийный номер	Размер диска	Доступ	Обновить список устройств
S-Terra CSP Specialized Bootable Storage 0	5501094C4508C043	206	Чтение	
(1/2000)	Открыть сессию			
РІN администратора:				Закрыть сессию
	*****	Communication DINIS	Изменить PIN пользователя	
				Изменить PIN пользователя
Подт	верждение PIN:			Изменить PIN администратора
	ОК	Отмена		Изменить транспортный PIN
				Восстановить PIN-ы по умолчанию

Рисунок 2

- 5. В окне Изменение PIN пользователя введите сначала PIN-код администратора, а затем введите новое значение PIN-кода пользователя. Нажмите кнопку OK.
- Закройте окно С-Терра Редактор СПДС. Устройство готово для дальнейшего использования.

Для справки опишем значения кнопок окна С-Терра Редактор СПДС:

Кнопка Обновить список устройств – обновляет список доступных устройств в списке устройств.

Кнопка Открыть сессию... – открывает Раздел данных выбранного устройства на запись. Для СЗН СПДС-USB-01 Раздел данных блокирован и не используется.

Кнопка Закрыть сессию... - закрывает Раздел данных выбранного устройства от записи.

Кнопка Изменить PIN пользователя данных... – позволяет изменить PIN пользователя Раздела данных выбранного устройства. Этот PIN необходим пользователю для открытия Раздела данных на запись. Для C3H СПДС-USB-01 Раздел данных блокирован и не используется.

Кнопка Изменить PIN пользователя... – позволяет изменить PIN пользователя выбранного устройства. Этот PIN необходим пользователю для аутентификации при загрузке с устройства или для открытия Раздела данных на запись.

Кнопка Изменить PIN администратора... – позволяет изменить PIN администратора выбранного устройства. Этот PIN необходим администратору для изменения PIN устройства (PIN пользователя, PIN пользователя данных, Транспортный).

Кнопка Изменить транспортный PIN... – позволяет изменить транспортный PIN выбранного устройства. Этот PIN необходим для возможности низкоуровневых операций над устройством.

Кнопка Восстановить PIN-ы по умолчанию... – отменяет установленные администратором значения PIN (PIN пользователя, PIN пользователя данных, PIN администратора) и возвращает им заводские значения.

Заводские значения СЗН:

РІN пользователя данных - 12345678 РІN пользователя - 12345678 РІN администратора – 12345678 Транспортный РІN – случайное число.