

ООО «С-Терра СиЭсПи»
124498, г. Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект,
дом 5, помещение I, комната 33
Телефон: +7 (499) 940 9061
Факс: +7 (499) 940 9061
Эл.почта: information@s-terra.com
Сайт: <http://www.s-terra.com>



Программный комплекс CSP VPN Gate. Версия 3.11

Руководство администратора

Инструкция по деинсталляции

РЛКЕ.00005-02 90 03

13.07.2015

Содержание

Инструкция по деинсталляции продукта CSP VPN Gate	3
Процедура деинсталляции CSP VPN Gate 3.11	4
ОС RHEL5. СКЗИ «КриптоПро 3.6 R2» KC1/ KC2	4

Инструкция по деинсталляции продукта CSP VPN Gate

В документе описаны действия, которые нужно предпринять администратору для удаления программного обеспечения СКЗИ, в соответствии с требованиями, предъявленными в «Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну», утверждённой Приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N 152.

Для продукта CSP VPN Gate процедурой деинсталляции предполагается считать деинсталляцию пакета cspvpngate и удаление пакетов «Крипто-Про» (для исполнения ср), а также последующее выключение ПАК.

ВНИМАНИЕ! После выполнения данной процедуры могут оставаться не удаленные приватные ключи. Пользователь должен их отозвать (отправить заявку на отзыв сертификата).

ВНИМАНИЕ! После выполнения описанных ниже действий работоспособность операционной системы ПАК при следующем включении не гарантируется, поэтому использовать систему в дальнейшем не рекомендуется.

Процедура деинсталляции CSP VPN Gate 3.11

ОС RHEL5. СКЗИ «КриптоПро 3.6 R2» KC1/ KC2

Для проведения процедуры деинсталляции продукта CSP VPN Gate 3.11 в указанном исполнении под управлением ОС RHEL5 выполните последовательно следующие шаги.

Шаг 1: В командной строке ПАК выполните действия:

```
for i in cspvpngatecp \  
    curl \  
    lsb-cprocsp-rdr-sobol \  
    lsb-cprocsp-kc1 \  
    lsb-cprocsp-kc2 \  
    lsb-cprocsp-capilite \  
    cprocsp-driv-`uname -r` \  
    lsb-cprocsp-rdr \  
    lsb-cprocsp-base \  
    cprocsp-compatible-splat \  
    sobol-`uname -r` \  
done; do  
if [ $i = "endfor" ]; then  
    echo "==== Uninstall complete ====" >/dev/null  
    break;  
fi;  
if rpm -q --quiet $i; then  
    rpm -e --nodeps $i  
    err=$?  
    if [ $err -ne 0 ]; then  
        echo "==== Uninstall FAILED ====" >/dev/null  
        break  
    fi  
fi  
done
```

Шаг 2: При успешном удалении продукта будет выдано сообщение:

```
==== Uninstall complete ====
```

Выше данного сообщения могут выводиться предупреждения об ошибках, на которые не следует обращать внимания.

Шаг 3: Для очистки памяти устройства произведите выключение ПАК командой:

```
poweroff
```

ВНИМАНИЕ! В случае выдачи сообщения об ошибке:

```
==== Uninstall FAILED ====
```

Следует скопировать текст, выведенный на консоль, и обратиться службу технической поддержки support@s-terra.com.